

## **HIDJA 200 – 300**

### **Anschluß Induktivegeber IB 120126**

Anschlüsse des Induktivegeber absolut wasserdicht.  
Leuchtdioden für zuverlässigen Betrieb und zur Prüfung.

### **Kabelbelegung zum HIDJA Modell 200 – 300 (mit IB 120126)**

Kabel 1 – braun - auf plus (rot) am Hidja Kabel

Kabel 3 – blau - auf minus (braun) am Hidja Kabel

Kabel 4 – schwarz - auf grün am Hidja Kabel

### **Kabelbelegung zum externen Fußschalter am Hidja**

Kabel schwarz vom Fußschalter auf plus 12 Volt (rot) am Hidja  
Kabel schwarz/grau vom Fußschalter auf Kabel orange am Hidja

Die Anschlüsse **blau** und **gelb** am Hidja Anschlusskabel können für Fernbedienungszwecke eingesetzt werden. (z.B. externe Taster im Armaturenbrett des Fahrzeug)

Kabel **gelb** hat die Funktion um über das Signal vom Rückfahrscheinwerfer, wenn das Fzg. sich rückwärts bewegt, die Streckenanzeige automatisch rückwärts zu rechnen.

Kabel **blau** hat die Funktion um über einen ext. Schalter die Split-Funktion im Hidja zu aktivieren.

### **RM Rallye Tec**

R. Müller

Bei Rückfragen – Kontakt unter

**Tel. 0049 (0)5191-931413**

**Mobil: 0049 (0)170-5391776**